

## DoCash DC-50V

Лучшее соотношение цена/качество среди 2-карманных счетчиков банкнот для обработки средних и больших объемов наличных в операционных кассах

### Функции

- Пересчет смешанной пачки с выдачей итоговой суммы
- Проверка банкнот на подлинность
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по лицу и ориентации
- Сканирование и печать серийных номеров

Распознает следующие машиночитаемые защитные признаки банкнот Банка России в соответствии с требованиями ЦБ РФ:

- Видимое изображение банкноты
- Изображение банкноты, видимое в инфракрасном диапазоне спектра (800-1000 нм)
- Наличие магнитотвердых свойств банкноты
- Отсутствие фонового свечения бумаги под воздействием ультрафиолетового излучения с длиной волны 360-380 нм

### Преимущества

- Самый низкий уровень шума среди 2-карманных счетчиков банкнот
- Единая техническая база и меню пользователя счетчика DoCash DC-50V и сортировщика DoCash DC-50F: оптимизирует расходы на обучение сотрудников и обслуживание техники
- Один из самых компактных 2-карманных счетчиков в своем классе
- Расширение до 15 валют
- Емкость загрузочного кармана 800 банкнот

### Технические характеристики

Скорость счета	1000/1200 банкнот/мин
Скорость сортировки в режиме чтения SN	600 банкнот/мин
Вместимость загрузочного бункера	800 банкнот
Количество накопителей	1+1
Вместимость накопителя: основного/отбраковки	200/100 банкнот
Диапазон размеров банкнот	от 60х90 мм до 100х185 мм
Виды детекций	УФ/по размеру/магнитная/ИК-образ/видимый образ/по толщине
Потребляемая мощность	не более 90 Вт
Питание	220 В/50 Гц
Габаритные размеры (ШхГхВ)	280х300х304 мм
Вес	12 кг